



HDV-H616



HDV-H608



HDV-H604

Rejestrator HDV-H604 / H608 / H616

Kompresja H.264, szybkość nagrywania do 240 kl./s
Możliwość dostosowania jakości nagrywania w każdym kanale
Audio backup / obsługa strumienia danych audio
Graficzny Interfejs Użytkownika (ang. GUI Graphic User Interface)
Obsługa wielu rejestratorów za pomocą jednego pilota
Funkcja wyszukiwania czasowego / zdarzeń poprzez sieć
Obsługa do czterech jednocześnie połączonych klientów
Wspomaganie / integracja z technologiami mobilnymi

| Model | HDV-H604 | HDV-H608 | HDV-H616 |
|---------------------------------|--|--|---|
| Rozdzielczość | Live: 720 x 480(NTSC), 720 x 576(PAL) | | |
| Rozdzielczość nagrywania | Połowa D1: 720 x 240(NTSC), 720 x 288(PAL) CIF: 360 x 240(NTSC), 360 x 288 (PAL) | | |
| Tryb pracy | Triplex | | |
| Szybkość wyświetlania LIVE | 4 x 30 kl. / s (NTSC) 4 x 25 kl. / s (PAL) | 8 x 30 kl. / s (NTSC) 8 x 25 kl. / s (PAL) | 16 x 30 kl. / s (NTSC) 16 x 25 kl. / s (PAL) |
| Wejścia video | BNC x 4 | BNC x 8 | BNC x 16 |
| Przelotowe wejścia pracy | BNC x 4 | BNC x 8 | BNC x 16 |
| Wejścia audio | RCA x 1 | | |
| Wyjścia audio | RCA x 1 | | |
| Audio Backup | TAK | | |
| Obsługa strumieni audio | TAK | | |
| Wyjścia video (BNC) | BNC x 1 | | |
| Wyjścia video (SPOT MONITOR) | ----- | BNC x 1 | |
| Wyjścia video (S-VIDEO) | TAK | | |
| Prędkość nagrywania (połowa D1) | 720 x 240(NTSC) do 60 kl. / s 720 x 288 (PAL) do 50 kl. / s | 720 x 240(NTSC) do 120 kl. / s, 720 x 288 (PAL) do 100 kl. / s | |
| Prędkość nagrywania (CIF) | 360 x 240(NTSC) do 120 kl. / s 360 x 288 (PAL) do 100 kl. / s | 360 x 240(NTSC) do 240 kl. / s 360 x 288 (PAL) do 200 kl. / s | |
| Dyski | SATA HDD x 1 | SATA HDD x 2 / DVD-RW | |
| Archiwizowanie | USB DVD-RW | | |
| Typ kompresji | H.264 | | |
| Stopień kompresji | Niska: 1KB na klatkę Średnia: 2.2KB na klatkę Wysoka: 3.2KB na klatkę Najwyższa: 6 KB na klatkę | | |
| Tryb nagrywania | Ręczny / harmonogram | | |
| Prędkość odtwarzania | Przewijanie do przodu x2 x4 x6 Przewijanie do tyłu x2 x4 x6 Klatka po klatce Pauza | | |
| Graficzny Interfejs Użytkownika | Tytuł / Czas / Data / Menu ustawień | | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | x4 / x1 | x8 / x1 | x16 / x1 |
| Buzzer | TAK | | |
| Zabezpieczenie hasłem | TAK | | |
| Zoom cyfrowy | TAK | | |
| Port szeregowy | RS-485 | RS-232 & RS-485 | |
| Sterowanie PTZ | TAK | | |
| Lista zdarzeń | Maks. 3000 zdarzeń na każdy dysk | | |
| Detekcja ruchu | TAK / siatka 30 x 24 | | |

■ Rejestrator HDV-H604 / H608 / H616

| | | | |
|--|-------------------------------------|------|------|
| Detekcja utraty sygnału video | TAK | | |
| Nagrywanie alarmów | TAK | | |
| Przeglądarka Internet Explorer | TAK | | |
| Sieć Ethernet | TAK | | |
| DDNS | TAK | | |
| Adres IP | Statyczny / Dynamiczny / PPPoE | | |
| Powiadamianie email / FTP | TAK | | |
| Interfejs sieciowy | TAK | | |
| Liczba jednocześnie zdalnie połączonych klientów | Maksymalnie 4 klientów jednocześnie | | |
| Integracja z technologiami mobilnymi | TAK (MPEG4) | | |
| Zasilanie | DC12V | | |
| Wymiary | 360(Szer.) x 311(Głęb.) x 60(Wys.) | | |
| Waga | 3 kg | 6 kg | 6 kg |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 45°C | | |