



PLE-WP3S2Z-EU Panel ścienny



Panel ścienny Plena PLE-WP3S2Z-EU stosowany jest do zdalnego wybierania źródła sygnału muzycznego oraz aktywowania lub dezaktywowania stref miksera dźwiękowego lub wzmacniacza miksującego Plena PLE.

Podstawowe funkcje

Zdalne sterowanie strefami i źródłem sygnału

Ze zdalnej lokalizacji, poprzez wybór indywidualnych przełączników, mogą być sterowane dwie strefy i trzy źródła sygnału.

Wskaźniki

Stan włączenia każdej ze stref i wybrane źródło sygnału muzycznego wskazywane są przez diodę LED.

Połączenia i ustawienia

Za pomocą kabla CAT-5 i złącza RJ-45 panel ścienny PLE-WP3S2Z-EU może zostać prosto i szybko podłączony do miksera serii PLE lub wzmacniacza miksującego. Konfiguracja nie jest wymagana.

Połączenia łańcuchowe / lokalizacje zdalne

Do zdalnie sterowanego miksera serii PLE lub wzmacniacza miksującego można podłączyć maksymalnie cztery panele ścienne PLE-WP3S2Z-EU w konfiguracji łańcuchowej.

- ▶ Może być stosowany ze wzmacniaczami miksującymi Plena Easyline (PLE)
- ▶ Zdalny wybór trzech wejść źródła muzycznego
- ▶ Zdalny wybór stref
- ▶ Doskonałe uzupełnienie regulatorów głośności Bosch
- ▶ Połączenie łańcuchowe wielu paneli ściennych
- ▶ Zasilanie przez system Plena

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Emisja zakłóceń elektromagnetycznych zgodnie z EN 55103-1

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z EN 55103-2

Planowanie

Panel ścienny łączony jest z mikserem lub wzmacniaczem miksującym za pomocą standardowego kabla CAT-5 ze złączem RJ-45. Maksymalna długość kabla wynosi 200 m. Kształty i kolory dobrano tak, aby pasowały do każdego wnętrza. Konstrukcja charakteryzuje się łatwością instalacji i obsługi oraz pełną niezawodnością. Wygląd dopasowany jest do regulatorów głośności głośników Bosch.

Przyciski panelu ściennego mają takie same funkcje jak odpowiednie przyciski panelu czołowego miksera Plena

Dołączone części

1	PLE-WP3S2Z-EU Panel ścienny
1	Karta referencyjna

Dane techniczne**Parametry elektryczne****Zasilacz sieciowy**

Napięcie zasilania	5 VDC, dostarczane przez podłączony wzmacniacz
--------------------	--

Pobór prądu (typowy)	<50 mA
----------------------	--------

Złącza

do wzmacniacza (miksującego)	1 x RJ-45
------------------------------	-----------

Połączenie przelotowe	1 x RJ-45
-----------------------	-----------

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	87 x 87 x 21 mm
------------------------------	-----------------

Masa	ok. 0,35 kg
------	-------------

Kolor	biały
-------	-------

Kolor tekstu etykiety	srebrny
-----------------------	---------

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-10 ÷ +55°C
-------------------	-------------

Temperatura przechowywania	-40 ÷ +70°C
----------------------------	-------------

Wilgotność względna	<95%
---------------------	------

Zamówienia - informacje**PLE-WP3S2Z-EU Panel ścienny**

służy do zdalnego wybierania źródła sygnału muzycznego oraz aktywowania lub dezaktywowania stref miksera dźwiękowego lub wzmacniacza miksującego Plena PLE

PLE-WP3S2Z-EU**Poland**

Robert Bosch Sp. z o.o.
 Jutrzenki 105 str.
 02-231 Warszawa
 Phone: +48 22 715 4101
 Fax: +48 22 715 4105
 pl.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.pl

Represented by